

LAB3D 4 KEY SWITCH / KOMPATIBEL MED SHELLEY

VIGTIGT: Læs hele denne manual, før du gør brug af produktet.

PRODUKTBESKRIVELSE

LAB3D 4 Key Switch er på nuværende tidspunkt kompatibel med Shelly, hvilket betyder at det kan opsættes direkte i Shelly appen. LAB3D 4 Key Switch bruger et CR2430 batteri (inkluderet) som forventes at holde strøm i op til 2 år.

Dette Zigbee produkt er 3.parts kompatibel - dette betyder at vi ikke kan garantere at produktet er kompatibel med fremtidige opdateringer i de forskellige systemer.

⚠ Tryk er godkendt til indbygning i eksisterende indbygningsdåser. Afmontering af eksisterende 230 volts afbryder skal foretages af autoriseret elinstallatør. Tryk er godkendt til indbygning i Fuga® indmursingsdåse & Fuga® Forfradåse.

♻ Bortskaffelse af produktet, skal ske på en godkendt miljøstation.

EU-overensstemmelseserklæring

LAB3S ApS erklærer at dette produkt er i overensstemmelse med de krav som stilles i bestemmelserne "RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53EU". Underskrevet overensstemmelseserklæring kan rekvireres på support@lab3d.dk.



LAB3D APS tager forbehold for fejl og mangler, og kan derfor ikke stilles til ansvar for dette.

Kontakt info

LAB3D ApS
+45 21 99 03 07
info@lab3d.dk
Skibbroen 4 2.sal,
6200 Aabenraa

⚠ ADVARSEL VIGTIGT:

Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Ved indtagelse af batteriet, søg omgående professionel lægehjælp!



Brug af LAB3D 4 Key Switch:

Enheden leveres klar til brug med batteriet installeret. Hvis tryk på en af knapperne ikke får enheden til at udsende signaler, kan det være nødvendigt at indsætte et nyt batteri.

Når du trykker på en knap, begynder enheden at udsende signaler i ét sekund i overensstemmelse med BT Home-formatet. Læs mere på <https://bthome.io>.

Funktioner:

LAB3D 4 Key Switch understøtter multi-klik, herunder enkelt, dobbelt, tredobbelt og langt tryk. Det er også muligt at trykke på flere knapper samtidig.

Parring med Bluetooth-enheder:

For at parre LAB3D 4 Key Switch med en anden Bluetooth-enhed skal du trykke og holde en vilkårlig knap nede i 10 sekunder. Enheden vil vente på en forbindelse i det næste minut. De tilgængelige Bluetooth-funktioner er beskrevet i Shellys officielle API-dokumentation på <https://shelly.link/ble>.

SPECIFIKATIONER

Rækkevidde	10-20 meter (typisk)
Radio frekvens	Max 2,4GHz
Strømforsyning	3V 1xCR2032 eller CR2430 (batteri)
Knapper	4
Størrelse	LxBxH 45,2 x 46,4 x 8,8 mm
Drift temperatur	-20 °C to 40 °C / -5 °F to 105 °F
Min /max luftfugtighed	30% to 70% RH
IP-klassificering	IP20
Garanti	2 år

For at gendanne enhedens konfiguration til fabriksindstillinger skal du trykke og holde en vilkårlig knap nede i 30 sekunder lige efter, at batteriet er blevet isat.