

DIOLUM Alexa II RA>90 UGR<19

LED armatur med en optimal jævn lysdistribution og lav blænding, samt mange montagemuligheder. For nedlægning i T-skinne loft, påbygning, nedhængning i wire eller for indbygning i faste lofter, f.eks. gips eller Troldekt.



Alexa II fås med on/off driver, samt DALI/RF/Zigbee/fasedæmp driver, hvor wattage nemt indstilles vha. dip-switcher direkte på driveren. På denne måde har man mange forskellige valgmuligheder for lumenoutput, i det samme armatur. Ligeledes er der på DALI/fasedæmp driveren mulighed for switch-dim funktion, hvor armaturet efterfølgende kan styres via et fjederbelastet tryk. Driver for fasedæmp kan ligeledes dæmpes med for eller bagkant dæmper.

Alexa II med RF driver, kan der trådløst sammenkobles forskellige tryk/fjernbetjening, bl.a. en unik LK FUGA® løsning. Derudover kan Alexa II med RF driver også styres med en APP, ved tilkøb af WIFI til RF converter. Her kan der laves forskellige scenarier og tidsindstillinger for armaturet. Nemt og bekvemt.

Alexa II med Zigbee driver kan sammenkobles med bl.a. Philips HUE eller andre kompatible systemer, med Zigbee protokollen. Dermed kan produkterne også styres med f.eks. Google assistent.

- IP20
- Isolationsklasse II
- UGR<19
- 5 års garanti
- Ra>90
- 50.000 levetimer L90B10 / 100.000 L80B10
- SDCM<3
- Flimmerfri (flickerfree)
- Op til 99 lm/W

Varenr.	Type
	3.000 kelvin 60x60
910410	Alexa II 25W LED 930 595x595mm 2350lm
910412	Alexa II 30W LED 930 595x595mm 2800lm
910414	Alexa II 36W LED 930 595x595mm 3375lm
910416	Alexa II 25/30/36W LED DALI/push 930 595x595mm 2350/2800/3375lm
910409	Alexa II 25/30/36W LED dæmp 930 595x595 2350/2800/3375lm
910420	Alexa II 25/30/36W LED Zigbee 930 595x595 2350/2800/3375lm
910122	Alexa II 25/30/36W LED RF 930 595x595mm 2350/2800/3375lm
	4.000 kelvin 60x60
910430	Alexa II 25W LED 940 595x595mm 2450lm
910432	Alexa II 30W LED 940 595x595mm 2950lm
910434	Alexa II 36W LED 940 595x595mm 3550lm
910436	Alexa II 25/30/36W LED DALI/push 940 595x595mm 2450/2950/3550lm
910429	Alexa II 25/30/36W LED dæmp 940 595x595 2450/2950/3550lm
910440	Alexa II 25/30/36W LED Zigbee 940 595x595 2450/2950/3550lm
910442	Alexa II 25/30/36W LED RF 940 595x595mm 2450/2950/3550lm
	3.000 kelvin 30x120
910450	Alexa II 25W LED 930 295x1195mm 2250lm
910452	Alexa II 30W LED 930 295x1195mm 2700lm
910454	Alexa II 36W LED 930 295x1195mm 3250lm
910456	Alexa II 25/30/36W LED DALI/push 930 295x1195mm 2250/2700/3250lm
910490	Alexa II 25/30/36W LED dæmp 930 295x1195 2250/2700/3250lm
910460	Alexa II 25/30/36W LED Zigbee 930 295x1195mm 2250/2700/3250lm
910462	Alexa II 25/30/36W LED RF 930 295x1195mm 2250/2700/3250lm



belysning - NEM AT HANDLE MED

gnbelysning.dk - gnbelysning@gnbelysning.dk

Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

GN Belysning A/S
 Birkegaardsvej 4
 7400 Herning
 T:+45 97 22 08 17
 F:+45 97 22 31 12
 CVR: 31472210

4.000 kelvin 30x120

910470	Alexa II 25W LED 940 295x1195mm 2400lm
910472	Alexa II 30W LED 940 295x1195mm 2900lm
910474	Alexa II 36W LED 940 295x1195mm 3500lm
910476	Alexa II 25/30/36W LED DALI/push 940 295x1195mm 2400/2900/3500lm
910491	Alexa II 25/30/36W LED dæmp 940 295x1195 2400/2900/3500lm
910480	Alexa II 25/30/36W LED Zigbee 940 295x1195mm 2400/2900/3500lm
910482	Alexa II 25/30/36W LED RF 940 295x1195mm 2400/2900/3500lm

Tilbehør

910015	Alexa II påbyg. ramme f/595x595 panel "quick" 600x600x45mm
910010	Alexa II påbyg. ramme f/595x595 panel "deluxe" 625x625x65mm
910014	Alexa II påbyg. ramme f/595x595 panel "budget" 600x600x45mm
910011	Alexa II indbyg. ramme f/595x595 panel "deluxe" 625x625x50mm, hulmål 605x605mm
910016	Alexa II indbyg. ramme f/595x595 panel "quick" 640x640x44mm, hulmål 610x600mm
910021	Alexa II påbyg. ramme f/295x1195 panel "quick" 300x1200x45mm
910033	Alexa II indb.ramme f/30x120 panel "quick" 300x1200x37mm
910031	Diolum LED panel beslag f/ skjult asymm. T-skinne
910032	Diolum LED panel beslag Dampa clip-in
910008	Alexa II wireophæng
910017	Alexa II montagefjedre, sæt m. 4 stk
910022	Alexa II magnet 1 stk. Ø32x8mm
906010	Fjernbetjening RF, 1 kanal, sort
906011	Mini DOT tryk, hvid
906013	Fjernbetjening RF, 4 kanals, sort
906020	LK FUGA® RF tryk, hvid
906021	LK FUGA® RF tryk, koksgrå
906043	DIODIM RF afbryder 1 zone
906044	DIODIM RF afbryder 2 zoner
906045	DIODIM RF afbryder 4 zoner
906018	Converter WIFI til RF



belysning - NEM AT HANDLE MED

gnbelysning.dk - gnbelysning@gnbelysning.dk

Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

GN Belysning A/S
Birkegaardsvej 4
7400 Herning
T:+45 97 22 08 17
F:+45 97 22 31 12
CVR: 31472210